



- Deteksjon av temperatur og rask temperaturstigning.
- Samsvarer med EN54-5, europeisk standard for branndeteksjon og brannalarmsystem.
- Designet er minimalistisk og funksjonelt.
- Med detektoren på plass i braketten kan den vris nesten 90° for perfekt montasje i taket.
- Slår alarm om temperatur går over 64°C.
- Innebygd sirene med 85 dB lydtrykk.
- Piper én, piper alle funksjon (konfigurerbart).
- Sikker 2-veis kommunikasjonsprotokoll.
- Tre dioder sørger for visuell indikasjon sammen med app og sirene.
- Kompatibel med ELOTTEC AJAX PLUS og nyere.
- Enkel installering og konfigurering i ELOTTEC AJAX-appen.
- Kan brukes uten tilkobling til en sentralenhet. Detektoren vil da varsle brannalarm med innebygd sirene og LED-indikasjon.

Detektoren har to temperaturfølere som reagerer på økt temperatur. Om temperaturen i rommet går over 64°C eller økes med mer enn 10°C i løpet av ett minutt vil detektoren gå i alarm basert på den raske temperaturstigningen.

Med smartbrakett justerer du enkelt vinkel i taket. Hvit og svart utførelse passer inn i alle rom og 3 LED-indikatorer viser tydelig alle meldinger fra detektoren. I tillegg har du full oversikt på temperatur og meldinger direkte i appen.

Spesifikasjoner

Hovedbatterier	2 × CR123A
Temperatursensor	Klasse A1R
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Lydtrykk, sirene	85 dB
Rekkevidde	Opptil 1700 m
Batterilevetid	Opptil 7 år
Driftstemperatur	0°C til +50°C
Maks. relativ fuktighet	80 %
Mål (B × H × D)	86 × 86 × 43,5 mm
Vekt	146 g

Bestillingsinformasjon

WH-863	Varmedetektor, hvit
WH-863-B	Varmedetektor, svart
CR123A-1BP	Lithiumbatteri 3V