



- Røyk- og temperaturredeteksjon.
- Elegant lavprofildesign – kun 31 mm tynn.
- Sabotasjesikret.
- Sikker toveis-kommunikasjon.

Detektoren fungerer selvstendig uten forbindelse med sentralenheten, og har innebygd sirene for varsling.

Enheten er enkel å installere og kontrollere, beskyttet mot sabotasje, og ekstremt utholdende.

Detektoren kombinerer optisk røykdeteksjon med en temperatursensor som gir umiddelbar alarm ved hurtig temperaturøkning (selv uten røyk).

### Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 V (batteri)
Hovedbatterier	2 × CR2
Backup-batteri	1 × CR2032 knappcelle
Røyksensortype	Optisk
Temperatursensor	54–65 °C
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Lydtrykk sirene	85 dB
Driftstemperatur	–20 til +65 °C
Maks. relativ fuktighet	80 %
Mål (B × H × D)	132 × 132 × 31 mm

### Bestillingsinformasjon

WO 861	Multidetektor røyk/varme
CR2-1BP	Hovedbatteri, lithium 3 V
CR2032-1BP	Backupbatteri, lithium 3 V