



- Bekreftelse på levert alarm (LED-indikator)
- Beskyttelse mot utilsiktet trykk
- Batterilevetid inntil 5 år
- Opptil 1300 meter rekkevidde
- Beskyttelse mot støv og vann
- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
- Justerbar lysstyrke på LED-indikator
- Varsling via sirener ved aktivert panikkalarm
- Mulighet for ulike funksjoner ved kort og langt trykk
- NB! Programmeringsmuligheter avhenger av sentralversjon

Standardfunksjonen til denne praktiske knappen for Elotec Ajax-systemet er som panikknapp for ekstra sikkerhet i hjemmet. Med umiddelbar varsling til brukere samt støtte for overføring til alarmstasjon kan du være trygg på at alle blir varslet ved et nødstilfelle.

Panikknappen kan også benyttes der adresserbar personlig varsling er nødvendig, for eksempel bærbar eller fastmontert trygghetsalarm for eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med OS 2.8 eller nyere på sentralen og oppdatert app kan du programmere knappen til valgfri funksjon og styre ulike enheter via strømstyrings- eller relémoduler.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3V (1 stk. CR2032)
Batterilevetid	Inntil 5 år
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Kapslingsgrad	IP54
Luftfuktighet	0–75 %
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Mål (B×H×D)	47 × 35 × 13 mm
Vekt	16 g

Bestillingsinformasjon

WK 862	Knapp, trådløs, hvit
WK 862 B	Knapp, trådløs, svart
CR2032-1BP	Lithium-batteri 3V, 1 stk.