



- 12m rekkevidde
- Innebygd blits
- 3 følsomhetsnivå
- 3 alternativ for bildeoppløsning (opp til 640 x 480)
- Digital signalprosessering
- Digital temperaturkompensasjon
- Pet-funksjon inntil 20kg og 50cm på dyr
- Kompatibel med Elotec Ajax HUB 2 og nyere versjoner

I tillegg til å oppdage bevegelse, tar PIR med kamera bilder av situasjonen slik at du har full kontroll selv om du er ute av bygget.

Det innebygde kameraet tar 1-5 bilder per alarm, som vises som en bildeserie i appen.

Leveringstiden på bildene med en oppløsning på 320x240 (standard) vil være på mindre enn 9 sekunder. Dette er uavhengig av alarmtiden, og du vil fortsatt motta alarmvarsel innen 0.15 sekund.

Detekterer inntrengere umiddelbart, men ignorerer kjæledyr, trekk og forstyrrelser fra air condition o.l.

I respekt for privatlivet, tar kameraet bilder kun når detektoren trigger en alarm. All dataen er kryptert og selv ikke AI'en analyserer dataen.

Fungerer i alle forhold grunnet digital temperaturkompensasjon.

## Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 V (batteri)
Hovedbatteri	2x CR123A
Deteksjonsrekkevidde	12 m
Deteksjonsvinkel	88,5° horisontalt / 80° vertikalt
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Anbef. monteringshøyde	2,4 m
Driftstemperatur	0–40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (B x H x D)	70 x 135 x 60 mm

## Bestillingsinformasjon

WP 866 C	Pir med kamera
----------	----------------